偏振光合束器/分束器（XHP-PBC/PBS）

☆产品描述

讯鸿(XHP)生产的偏振光合束器/分束器(XHP-PBC/PBS)插入损耗低，回损高，消光比高，稳定可靠。适用于光纤陀螺、光纤传感器和相干光通讯系统等。

☆产品图片

☆产品规格

参数		单位	规格			
中心波长		nm	1310，1480，1550		1064，980	
等级		-	P	A	P	A
波长范围		nm	±40		±20	
典型插入损耗		nm	0.4	0.5	0.6	0.7
最大插入损耗		dB	0.6	0.7	0.8	0.9
最小消光比		dB	22	20	22	20
最小回损		dB	50			
最小方向		dB	50			
最大功率值（连续）		mW	500			
最大拉力		N	5			
光纤型号	端口 1&2	-	保偏熊猫光纤			
	端口 3		SMF-28 ，HI1060 ，保偏熊猫光纤			
工作温度		℃	-5～+70			
储存温度		℃	-40～+85			

☆订购信息

器件编号	说明		选项
XXX-XXX	器件类型		XHP-PBC/PBS
X	器件级别		P = P 级，A = A 级
XX	工作波长		W1 = 1310nm，W2 = 1480nm，W3 = 1550nm，W4 = 1064nm，W5 = 980nm
XX	光纤类型	端口 1&2	F1=熊猫光纤，F2=SMF-28e，S=定制
		端口 3	F1=熊猫光纤（对端口 1），F2=SMF-28e，F3=熊猫光纤（45°对端口 1），S=定制
XXX	尾纤类型		PT1 = 250um 裸纤，PT2 = 900um 松套管
XX	光纤长度		L1 = 1m，S = 定制
XX	接口类型		FA = FC/APC，FU = FC/UPC，SA = SC/APC， SU = SC/UPC，LA = LC/APC，LU = LC/UPC，N = None
XXX	封装尺寸		PS1 = Φ5.5×35

举例：XHP - PBC-P-W1-F1-F1-PT1-L1-N-PS1

地址：成都市邛崃市临邛工业园南江路 33 号鑫和创业园 3 栋 4 楼　　网址：www.xh-photonics.com
电话：+86-028-88758900　　传真：+86-028-88758900　　E-mail: sales@xh-photonics.com